

SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA

Pod sistemom od dve linearne jednačine sa dve nepoznate x i y podrazumevamo:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

Ovo je takozvani "prost" sistem do koga uvek možemo doći ekvivalentnim transformacijama (opisane u jednačinama)

Ovde su $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ dati realni brojevi (ponekad i parametri). Rešenje sistema je uredjeni par brojeva (x_0, y_0) za koji važi da je:

$$a_1x_0 + b_1y_0 = c_1$$

$$a_2x_0 + b_2y_0 = c_2$$

Sisteme možemo rešiti pomoću više metoda: zamena, suprotni koeficijenti, Gausova, pomoću determinanti, matricama, grafički itd.

Nama je najvažnije da tačno rešimo dati zadatak (problem) pa ćemo probati da vas to naučimo.

Napomenimo samo da dati sistem može imati: jedinstveno rešenje, beskonačno mnogo rešenja(neodređen) ili pak da nema rešenja(nemoguće).

Primer 1:

$$2x + 3y = 7$$

Reši sistem $3x - 6y = 7$

$$\begin{array}{r} \rightarrow 2x + 3y = 7 \cdot 2 \\ 3x - 6y = 7 \\ \hline + \left\{ \begin{array}{l} 4x + 6y = 14 \\ 3x - 6y = 7 \\ \hline 7x = 21 \\ x = \frac{21}{7} \\ x = 3 \end{array} \right. \end{array}$$

Najlakše je da ispred x (ili y) napravimo da budu isti brojevi a suprotnog znaka, pa onda te dve jednačine saberemo. Zato ćemo prvu jednačinu pomnožiti sa 2.

Kad nadjemo jedno rešenje, vratimo se u jednu od jednačina (bilo koju) da nadjemo drugo rešenje.

$$2x + y = 7$$

$$2 \cdot 3 + 3y = 7$$

$$6 + 3y = 7$$

$$3y = 7 - 6$$

$$3y = 1$$

$$y = \frac{1}{3}$$

Ovde je rešenje jedinstveno:

$$(x, y) = \left(3, \frac{1}{3} \right)$$

Primer 2:

Reši sistem:

$$\begin{array}{l} 5x + y = -1/(-2) \\ -10x - 2y = 2 \end{array} \quad \text{Pomnožimo prvu jednačinu sa } (-2)$$

$$\begin{array}{rcl} \hline & +10x + 2y = -2 & \text{Ovde imamo situaciju da su se svi "skratili"!!!} \\ -10x - 2y = 2 & \hline & \\ \hline & 0 = 0 & \end{array}$$

To nam govori da sistem ima beskonačno mnogo rešenja. Da bi "opisali" ta rešenja, iz jedne od jednačina izrazimo x (ili y), naravno, šta nam je lakše:

$$5x + y = -1$$

$$y = -1 - 5x$$

Sada su rešenja: $(x, y) = (x, -1 - 5x)$

$$x \in R$$

Primer 3: $2x + 3y = 4$

$$-2x - 3y = 5$$

$$\hline$$

$$2x + 3y = 4 \quad \text{Saberemo ih odmah.}$$

$$-2x - 3y = 5$$

$$\hline$$

$$0 = 9$$

U ovoj situaciji kažemo da je sistem nemoguć, odnosno nema rešenja.

Primer 4:

$\frac{5x-1}{6} + \frac{3y-1}{10} = 3 \dots / \cdot 30$ Odmah uočimo da ovaj sistem nije "prost", pa

$\frac{11-x}{6} + \frac{11+y}{4} = 3 \dots / \cdot 12$ moramo najpre da "napravimo" da bude.

$$\underline{5(5x-1) + 3(3y-1) = 90}$$

$$\underline{2(11-x) + 3(11+y) = 36}$$

$$\underline{25x - 5 + 9y - 3 = 90}$$

$$\underline{22 - 2x + 33 + 3y = 36}$$

$$\underline{25x + 9y = 90 + 5 + 3}$$

$$\underline{-2x + 3y = -19 \dots / \cdot (-3)}$$

$$\left. \begin{array}{l} 25x + 9y = 98 \\ 6x - 9y = 57 \end{array} \right\} +$$

pomnožimo sa (-3)

$$\underline{31x = 155}$$

Vratimo se sad u jednu od jednačina iz prostog sistema.

$$x = 5$$

$$-2x + 3y = -19$$

$$-2 \cdot 5 + 3y = -19$$

$$3y = -19 + 10$$

$$3y = -9$$

$$y = -3$$

$$\text{dakle } (x, y) = (5, -3)$$

Primer 5:

$$\frac{14}{x} + \frac{24}{y} = 10$$

Uočavamo da su ovde nepoznate u imenici. U takvoj situaciji najbolje je uzeti smene: $\frac{1}{x} = a$ i $\frac{1}{y} = b$

$$\frac{7}{x} - \frac{18}{y} = -5$$

$$14 \cdot \frac{1}{x} + 24 \cdot \frac{1}{y} = 10$$

$$7 \cdot \frac{1}{x} - 18 \cdot \frac{1}{y} = -5$$

$$\begin{array}{l} 14a + 24b = 10 \\ 7a - 18b = -5/(-2) \end{array}$$

ovo je prost sistem "po a i b" Pomnožimo drugu jednačinu sa (-2)

$$\begin{array}{r} 14a + 24b = 10 \\ -14a + 36b = 10 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ + \end{array} \right.$$

$$60b = 20$$

$$b = \frac{20}{60}$$

$$b = \frac{1}{3}$$

$7a - 18b = -5$ Vratimo se u smene da nadjemo x i y.

$$7a - 18 \cdot \frac{1}{3} = -5 \quad \frac{1}{x} = a, \quad \frac{1}{y} = b$$

$$7a - 6 = -5$$

$$7a = -5 + 6 \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{7}, \quad \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$$

$$7a = 1$$

$$a = \frac{1}{7} \quad x = 7 \quad y = 3$$

$$a = \frac{1}{7}$$

$$(x, y) = (7, 3)$$

Primer 6:

$ax - 9y = 14a$ Ovde primećujemo da postoji parameter **a**. Budimo oprezni!!!

$$2ax + 3y = 7a \dots / \cdot 3$$

$$\begin{array}{r} ax - 9y = 14a \\ + 60x + 9y = 21a \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ + \end{array} \right.$$

$$7ax = 35a$$

$$x = \frac{35a}{7a} \rightarrow \text{PAZI: } a \text{ može da skratimo samo ako je } a \neq 0 \text{ (to je uslov)}$$

$$x = 5a$$

$$ax - 9y = 14a$$

$$5a - 9y = 14a$$

$$-9y = 14a - 5a$$

$$-9y = 9a$$

$$y = -a$$

Rešenja su $(x, y) = (5, -a)$ uz uslov $a \neq 0$

Šta se dešava ako je $a = 0$?

Zamenimo tu vrednost u početni sistem

$$0 \cdot x - 9y = 0$$

$$0 \cdot x + 3y = 0$$

Ovde se vidi da je $y = 0$, a x može biti bilo koji broj. Pa je sistem

neodređen, odnosno ima beskonačno mnogo rešenja.

$$y = 0 \quad x \in R$$

SISTEM TRI JEDNAČINE SA TRI NEPOZNATE

7)
$$\begin{array}{l} x + 2y - 5z = 6 \\ -2x + y + 2z = 5 \\ -3x + 3y - 4z = 8 \end{array}$$

Naravno i ovde ima više metoda za rešavanje.
Najlakše je da izvučemo I i II, I i III jednačinu
i oslobođimo se od nepoznate. Tako dobijemo
sistem 2 jednačine sa 2 nepoznate

$$\begin{array}{r} x + 2y - 5z = 6 / \cdot 2 \\ -2x + y + 2z = 5 \\ \hline 2x + 4y - 10z = 12 \\ -2x + y + 2z = 5 \\ \hline 5y - 8z = 17 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 2y - 5z = 6 / \cdot 3 \\ -3x + 3y - 4z = 8 \\ \hline 3x + 6y - 15z = 18 \\ -3x + 3y - 4z = 8 \\ \hline 9y - 19z = 26 \end{array}$$

Sada uzimamo ove dve jednačine i nadjemo nepoznate y i z.

$$\begin{array}{r} 5y - 8z = 17 / \cdot 9 \\ 9y - 19z = 26 / \cdot (-5) \\ \hline 45y - 72z = 153 \\ -45y + 95z = -130 \\ \hline 23z = 23 \\ z = 1 \\ 5y - 8z = 17 \\ 5y - 8 = 17 \\ 5y = 25 \\ y = 5 \end{array}$$

kada nadjemo 2 nepoznate vraćamo se u jednu od prve tri jednačine, (bilo koju).

$$\begin{aligned} x + 2y - 5z &= 6 \\ x + 2 \cdot 5 - 5 \cdot 1 &= 6 \\ x + 10 - 5 &= 6 \\ x = 6 - 10 + 5 & \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$(x, y, z) = (1, 5, 1)$$

8)

$$2x - 3y + z = -9$$

$$5x + y - 2z = 12$$

$$x - 2y - 3z = 1$$

Izdvajamo (I i II) i (I i III). Uočimo da je sad lakše da se oslobođimo od nepoznate z.

$$2x - 3y + z = -9 \cdot 2$$

$$2x - 3y + z = -9 \cdot 3$$

$$5x + y - 2z = 12$$

$$x - 2y - 3z = 1$$

$$4a - 6y + 2z = -18$$

$$6x - 9y + 3z = -27$$

$$5x + y - 2z = 12$$

$$x - 2y - 3z = 1$$

$$9x - 5y = -6$$

$$7x - 11y = -26$$

Sad uzimamo ove dve jednačine i nadjemo x i y.

$$\begin{array}{r} \rightarrow 9x - 5y = -6 / \cdot (-7) \\ 7x - 11y = -26 / \cdot 9 \\ \hline -63x + 35y = 42 \\ 63x - 99y = -234 \\ \hline -64y = -192 \\ \hline y = 3 \end{array}$$

Sad se vraćamo u početni sistem: (u treću jednačinu)

$$x - 2y - 3z = 1$$

$$1 - 2 \cdot 3 - 3z = 1$$

$$1 - 6 - 3z = 1$$

$$-3z = 1 + 5$$

$$-3z = 6$$

$$z = -2$$

$$(x, y, z) = (1, 3, -2)$$

Sistemi jednačina imaju široku primenu na rešavanje različitih problema. Naravno, potrebno je dobro proučiti problem, naći vezu izmedju nepoznatih i formirati sistem jednačina. Samo rešavanje sistema posle nije veliki problem.

9) Dva broja imaju osobinu da je zbir četvorostukog prvog broja i za 4 uvećanog drugog broja jednak 50, a razlika trostrukog prvog broja i polovine drugog broja jednak je 22. Odrediti te brojeve.

Neka je x i y traženi brojevi.

$$4x + (y + 4) = 50$$

$$3x - \frac{y}{2} = 22/ \cdot 2$$

$$\underline{4x + y = 50 - 4}$$

$$\underline{6x - y = 44}$$

$$\left. \begin{array}{l} 4x + y = 46 \\ 6x - y = 44 \end{array} \right\} +$$

$$\underline{10x = 90}$$

$$x = 9$$

$$4x + y = 46$$

$$36 + y = 46$$

$$y = 10$$

10) Dva radnika može da završe neki posao za 8 časova. Desilo se da je prvi radio 6 časova, a drugi 9 časova i završili $\frac{51}{56}$ deo posla. Za koliko časova može svaki odvojeno da završi taj posao?

Obeležimo:

x – Vreme za koje prvi radnik završi posao

y – Vreme za koje drugi radnik završi posao

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{6}{x} + \frac{9}{y} = \frac{51}{56}$$

$$\text{Uvodimo smene } \frac{1}{x} = a \quad \text{i} \quad \frac{1}{y} = b$$

$$a+b = \frac{1}{8} / \cdot (-6)$$

$$6a + 9b = \frac{51}{56}$$

$$-6a - 6b = -\frac{6}{8}$$

$$6a + 9b = \frac{51}{56}$$

$$3b = \frac{51}{56} - \frac{6}{8}$$

$$3b = \frac{51-42}{56}$$

$$3b = \frac{9}{56} / : 3$$

$$b = \frac{3}{56}$$

$$a = \frac{1}{8} - \frac{3}{56}$$

$$a = \frac{7-3}{56} = \frac{4}{56} = \frac{1}{14}$$

$$a = \frac{1}{14}$$

Vratimo se u smenu

$$\frac{1}{x} = a \quad \text{i} \quad \frac{1}{y} = b$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{14}$$

$$x = 14$$

$$x = 14 \text{ Časa}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{3}{56}$$

$$y = \frac{56}{3}$$

$$y = 18\frac{2}{3}$$

$$y = 18 \text{ Časa } 40 \text{ minuta}$$

- 11)** Zbir godina majke i čerke je 46. Posle 10 godina majka će biti 2 puta starija od čerke. Koliko godina sada ima majka a koliko čerka?

Obeležimo sa:

x – godine majke

y – godine čerke

Posle 10 godina:

majka → x+10 godina

čerka → y+10 godina

$$\rightarrow x + y = 46$$

$$x + 10 = 2 \cdot (y + 10)$$

$$\underline{x + y = 46}$$

$$x + 10 = 2y + 20$$

$$\underline{x + y = 46}$$

$$x - 2y = 10 / (-1)$$

$$\underline{3y = 36}$$

$$\rightarrow y = 12$$

$$x + 12 = 46$$

$$x = 34$$

Dakle, majka sada ima 34 godine a čerka 12 godina.

